

مسابقة CQ WW WPX 2021

صوتي 27-28 مارس 2021 مورش: 29-30 مايو 2021

بيدأ: السبت 0000 بالتوقيت العالمي - ينتهي : الأحد 2359 بالتوقيت العالمي

1. الهدف: ليَتصل الهواة في جميع أنحاء العالم بأكثر عددٍ مُمكن من الهواة و بادئات رُموز النَّداء خلال فترة المسابقة.

2. مدة المسابقة: 48 ساعة. يمكن للمحطات ذات المشغل الواحد ان تعمل 36 من اصل 48 ساعة – التوقف اثناء المسابقة يجب ان لا يقل عن 60 دقيقة لا يتم خلالها تسجيل أي اتّصال. يُمكن للمحطات متعدّدة المشغلين العمل 48 ساعة كاملة.

3. النطاقات: النطاقات التي يمكن أن تستخدم هي 1.8، 3.5، 7، 14، 21، 28 ميغاهيرتز فقط. نشجع بشدة الإلتزام بخطة النطاقات المعتمدة.

4. التبادل: تقرير RS(T) مع رقم الاتّصال التسلسلي التدريجي بدءاً من 001 للاتّصال الأول. ملاحظة: يجب على المشاركين فئة "جهازى ارسال" (MULTI-TWO) وأجهزة "ارسال متعدّدة" (MULTI - UNLIMITED) استخدام رقم تسلسلي منفصل لكل نطاق.

5. تحصيل النتيجة:

(أ) المحصلة: المحصلة النهائية هي نتيجة العدد الجملي لنقاط الإتصالات ضارب عدد البادئات التي تم الإتصال بها

(ب) نقاط الإتصال: يمكن الإتصال بمحطة مرة واحدة للحصول على رصيد نقاط الإتصال:

(1) الاتّصالات بين محطّات في قارّات مختلفة قيمتها ثلاثة (3) نقاط في 28، 21 و 14 ميغاهيرتز وستة (6) نقاط في 7، 3.5 و 1.8 ميغاهيرتز.

(2) الاتّصالات بين المحطّات من نفس القارّة، ولكن بلدان مختلفة، قيمتها نقطة (1) واحدة في 28 و 21 و 14 ميغاهيرتز و نقطتين اثنتين (2) في 7 و 3.5 و 1.8 ميغاهيرتز. استثناء: بالنسبة لمحطات أمريكا الشمالية فقط، الاتّصالات بين المحطّات داخل حدود أمريكا الشمالية (يجب أن تكون المحطّتان موجودتان في أميركا الشمالية) قيمتها نقطتين اثنتين (2) في 28 و 21 و 14 ميغاهيرتز، وأربع (4) نقاط في 7 و 3.5 و 1.8 ميغاهيرتز.

(3) الاتّصالات بين المحطّات في نفس البلد قيمتها نقطة واحدة بغضّ النظر عن النطاق.

(ت) مضاعفات البادئات: مضاعف البادئات هو عدد البادئات التي تم الإتصال بها. يتم احتساب البادئة مرة واحدة فقط بغضّ النظر عن النطاق أو عدد المرات التي تم الإتصال بها.

(1) البادئة هو مزيج الحروف والأرقام التي تشكل الجزء الأول من رمز النداء. مثال ذلك: N8، W8، WD8، HG1، HG19، KC2، OE2، OE25، LY1000، الخ. أي اختلاف في الأرقام، الحروف، أو حتى الترتيب، يعتبر كبادئة منفصلة. يجب على المحطّة التي تعمل انطلاقاً من بلد (DXCC) مختلف عن البلد الذي يشير إليه رمز ندائها، ان تعلن انها محطّة محمولة. يجب أن تكون البادئة المحمولة بادئة رسمية للبلد او منطقة العملية. في حالات التّشغيل المحمولة، تصبح التّسمية المحمولة هي البادئة. على سبيل المثال : عندما تعمل محطة N8BJQ من جزيرة "ويك" يجب ان يكون رمز النداء N8BJQ/KH9 أو N8BJQ/NH9.

محطة KH6XXX التي تعمل من ولاية "أوهايو" يجب ان تستخدم البادئة المرخص بها للمنطقة 8 بالولايات المتحدة (W8 /، AD8، /، الخ). و في حال كانت تسمية المحمولة بدون أرقام سيخصص لها رقم صفر (0) بعد الحرف الثاني من التسمية المحمولة لتشكيل البادئة. على سبيل المثال: PA/N8BJQ ستصبح PA0. سيتم تخصيص رقم صفر (0) بعد الحرفين الأولين لجميع رموز النداء التي لا تحمل ارقاما لتشكيل بادئة. على سبيل المثال : يمكن أن تعتبر XEØ بادئة رمز النداء XEFTJW. المحطة المتنقلة البحرية، او المتنقلة، /P، /J، /E، /A، أو غيرها من معرفات فئة الترخيص، لا تعتبر بادئات.

(2) نشجع على مشاركة محطات الاحداث الخاصة، التذكارية، وغيرها من المحطات فريدة البادئة. يجب تخصيص البادئات من قبل سلطة الترخيص في بلد النشاط.

6. فئات المشاركة:

يُسمح باستخدام مساعدة التنبيه للإتصالات في جميع الفئات باستثناء تراكب المشغل الفردي الكلاسيكي.

(أ) فئات المشغل الفردي: يتم تنفيذ جميع وظائف التشغيل وتسجيل الإتصالات من قبل شخص واحد (المشغل). لا يسمح إلا بإشارة واحدة تبت في أي وقت.

(1) مشغل واحد طاقة عالية (كل النطاقات او نطاق واحد): يجب أن لا يتجاوز إجمالي إنتاج الطاقة 1500 واط.

(2) مشغل واحد طاقة منخفضة (كل النطاقات او نطاق واحد): يجب أن لا يتجاوز إجمالي إنتاج الطاقة 100 واط.

(3) مشغل واحد QRP (كل النطاقات او نطاق واحد): يجب أن لا يتجاوز إجمالي إنتاج الطاقة 5 واط.

(ب) تصنيفات التراكب للمشغل الواحد : يمكن لأي مشاركة لمشغل فردي الذي يستجيب للشروط أن يشارك أيضاً في وحدة من التصنيفات المذكورة أسفله عبر إضافة سطر CATEGORY-OVERLAY في مقدمة ملف كاريو . يتم تصنيف مشاركات صنف التراكب في النتائج بصفة منفصلة، محصلة صنف جميع النطاقات، ومجمعة حسب طاقة عالية وطاقة منخفضة (بما فيها QRP).

(1) هوائي ثلاثي النطاقات / عنصر واحد (TB-WIRES): خلال المسابقة يجب على المشارك استخدام هوائي واحد ثلاثي النطاقات فقط (1) tribander (أي نوع، مع خط تغذية واحد من جهاز الارسال إلى هوائي) للنطاقات 20 و 15 و 10 مترا، و هوائيات ذات العنصر واحد للنطاقات 40 و 80 و 160 متر. هوائيات الإستقبال المنفصلة غير مسموح بها في هذا الصنف .

(2) هاوي جديد (ROOKIE): يجب أن يكون المشارك في هذه الفئة مرخصاً له بممارسة هواية الراديو منذ (3) ثلاث سنوات على الاكثر في تاريخ المسابقة. يجب الاشارة إلى تاريخ أول ترخيص في مجال المنبر SOAPBOX. المشغل الذي فاز بلوحة في أي مسابقة CQ منشورة مسبقاً غير مؤهل لفئة Rookie.

(3) المشغل الكلاسيكي (CLASSIC): سيستخدم المشترك جهاز راديو واحد فقط ويمكن أن يعمل 24 ساعة من أصل 36 ساعة - وتكون أوقات التوقف بحد أدنى 60 دقيقة لا يتم خلالها تسجيل إتصال . إذا أظهر السجل أكثر من 24 ساعة من التشغيل ، فسيتم احتساب أول 24 ساعة فقط لنتيجة التراكب. يحظر استخدام مساعدة التنبيه للإتصالات من أي نوع (انظر القاعدة IXB) طوال مدة المسابقة. هوائيات الإستقبال المنفصلة غير مسموح بها أيضاً .

(ت) فئات مجموعة مشغلين (كل النطاقات، طاقة عالية فقط): بإمكان أكثر من شخص واحد الاسهام في النتيجة النهائية خلال الفترة الرسمية للمسابقة. حدّد الفئة على أساس عدد الاشارات المرسله أو عدد الأماكن.

(1) جهاز ارسال واحد (MULTI-ONE): يُسمح فقط لإشارة واحدة ان تُبث في أي وقت. يجب ان لا يتجاوز عدد التغييرات للنطاقات (10) تغييرات على مدار اي ساعة (00 الى 59 دقيقة). على سبيل المثال، تغيير في النطاق من

20 مترا إلى 40 مترا ومن ثم العودة إلى 20 مترا بحسب على انه تغييرين اثنين. يجب استخدام رقم تسلسلي واحد للسجل بأكمله.

(أ) مشغل واحد طاقة عالية (كل النطاقات او نطاق واحد): يجب أن لا يتجاوز إجمالي إنتاج الطاقة 1500 واط.

(ب) مشغل واحد طاقة منخفضة (كل النطاقات او نطاق واحد): يجب أن لا يتجاوز إجمالي إنتاج الطاقة 100 واط.

(2) جهازي ارسال (MULTI-TWO): يسمح بإرسال اشارتين كحد أقصى في أي وقت على نطاقين مختلفين. يمكن لجهازي الارسال الاتّصال بأي محطة. يجوز الاتّصال بنفس المحطّة مرّة واحدة في نفس النطاق بغضّ النظر عن جهاز الارسال المستخدم. يجب أن يشير السّجل الى جهاز الارسال الذي قام بالاتّصال (العمود 81 من نموذج QSO CABRILLO لمسابقات CQ). يمكن لكل جهاز ارسال القيام بثمانية (8) تغييرات للنطاقات كحدّ أقصى على مدار أي ساعة (00 خلال 59 دقيقة). يجب استخدام رقم تسلسلي منفصل لكل نطاق. يجب أن لا يتجاوز إجمالي إنتاج الطاقة 1500 واط.

(3) أجهزة ارسال متعدّدة (MULTI-UNLIMITED): يسمح بستة (6) اشارات مرسلة على أقصى تقدير، واحدة في كل نطاق، في أي وقت. يمكن تشغيل 6 نطاقات في نفس الوقت. يجب استخدام رقم تسلسلي منفصل لكل نطاق. يجب أن لا يتجاوز إجمالي إنتاج الطاقة 1500 واط.

(4) أجهزة إرسال متعددة موزعة (MULTI-DISTRIBUTED): بحد أقصى ست إشارات مرسلة ، واحدة لكل نطاق في أي وقت ، من محطات في مواقع مختلفة. يجب وضع جميع المعدات (أجهزة الإرسال ، وأجهزة الاستقبال ، ومكبرات الصوت ، والهوائيات ، وما إلى ذلك) في نفس كيان DXCC ومنطقة CQ ، بما في ذلك المعدات التي يتم التحكم فيها عن بُعد. يمكن تنشيط ستة نطاقات في وقت واحد. استخدم تسلسل رقم تسلسلي منفصل لكل نطاق. يجب ألا يتجاوز إجمالي طاقة الخرج لكل إشارة مرسلة 1500 واط. يجب أن يشتمل عنوان سجل Cabrillo على الأسطر التالية: مشغل CATEGORY: MULTI-OP ، CATEGORY-STATION: DISTRIBUTED. لا تنطبق القواعد 10 (ج) و 10 (ح) و 10 (خ) على هذه الفئة.

(ث) سجل التثبيت CHECKLOG: تم إرسال الإدخال للمساعدة في فحص السجل. لن يكون للإدخال أي نتيجة في النتائج ولن يتم نشر السجل.

7. الجوائز:

سيكون سجل النطاق الفردي مؤهلاً للحصول على جائزة النطاق الفردي فقط. لكي تكون مؤهلاً للحصول على جائزة ، يجب أن تعرض محطة مشغل واحد ما لا يقل عن 4 ساعات من التشغيل. يجب أن تعمل المحطات متعددة المشغلين ما لا يقل عن 8 ساعات.

(أ) اللوحات تمنح اللوحات للاعتراف بأعلى مستويات الأداء في عدد من الفئات. عرض القائمة الحالية للوحات والمترعين بها في www.cqwp.com/plaques.htm.

وسيتم منح لوحة واحدة فقط لكل مشاركة. المحطّة الفائزة بلوحة لا يمكنها الحصول على لوحة المنطقة الفرعية. سوف تعطى هذه الجائزة للمركز الوصيف لهذا المنطقة إذا كان عدد المشاركات يبرر هذه الجائزة.

(ب) الشهادات: سيتم توفير الشهادات الإلكترونية للتنزيل لكل شخص يقوم بإرسال مشاركة في الوقت المحدد.

8. مسابقة النوادي:

نتيجة النادي هي النتيجة الإجمالية من السجلات التي يرسلها الأعضاء. هناك فئتان منفصلتان من منافسات الأندية.

(أ) **أندية الولايات المتحدة الأمريكية:** تقتصر المشاركة على أعضاء النادي المقيمين في دائرة نصف قطرها 250 ميلاً من مركز منطقة النادي.

(ب) **نوادي DX:** تقتصر المشاركة على أعضاء النادي المقيمين داخل دولة DXCC حيث يقع النادي أو ضمن دائرة نصف قطرها 400 كم من مركز النادي.

(ت) **قواعد النادي العامة:**

1. المنظمات الوطنية (مثل JARL أو REF أو DARC) غير مؤهلة لمسابقة الأندية.

2. قد تساهم مشاركات المشغل الفردي في نادٍ واحد فقط. قد يتم تخصيص نتائج المشغلين المتعددين إلى أندية متعددة كنسبة مئوية من عدد أعضاء النادي المشاركين في العملية. يجب أن يوضح إدخال السجل اسم النادي بالكامل (وتخصيصات النادي إذا كانت متعددة العمليات).

3. يجب استلام ما لا يقل عن أربعة سجلات للنادي ليتم إدراجه في النتائج. لا يتم احتساب مشاركات سجل التثبيت لنتائج النادي.

4. يتم تعريف كلمة "إقامة" على النحو التالي: أن يسكن بشكل دائم أو مستمر أو يشغل مكاناً كمنازل ثابت ودائم ورئيسي لشخص ما لأغراض قانونية.

9. تعريفات المصطلحات:

(أ) **موقع المحطة:** المنطقة التي توجد فيها جميع أجهزة الإرسال وأجهزة الاستقبال ومكبرات الطاقة والهوائيات. يجب أن تكون جميع أجهزة الإرسال والاستقبال ومضخمات الطاقة داخل دائرة قطرها 500 متر. يجب توصيل الهوائيات فعلياً بأجهزة الإرسال والاستقبال ومكبرات الطاقة عن طريق خطوط إرسال الترددات الراديوية.

(ب) **المساعدة في العثور على اتصال:** استخدام أي تقنية أو مصدر آخر يوفر إشارة النداء أو تحديد المضاعف لإشارة إلى المشغل. يتضمن ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، استخدام وحدة فك ترميز CW Skimmer أو Cluster DX أو مواقع ويب اكتشاف DX (على سبيل المثال ، DX Summit) أو إشارة النداء المحلية أو البعيدة وتقنية فك تشفير التردد (على سبيل المثال ، CW Skimmer أو Reverse Beacon Network) ، أو ترتيبات التشغيل التي تشمل أفراد آخرين.

10. قواعد عامة لجميع المشاركات:

(أ) يجب أن يعمل المشاركون ضمن حدود الفئة التي اختاروها عند أداء أي نشاط قد يؤثر على نتيجتهم المقدمة.

(ب) يجب استخدام إشارة نداء مختلفة لكل مشاركة. لا يجوز استخدام سوى إشارة النداء الخاصة بالمشارك للمساعدة في نتيجة المشارك.

(ت) لا تتجاوز الحد الإجمالي لطاقة الخرج للفئة المختارة على أي نطاق. يتم قياس إجمالي طاقة الخرج على أي نطاق في أي وقت عند الإخراج النهائي للمكبر (المضخمات) النشط.

(ث) الاكتشاف الذاتي أو طلب أن يتم جعله مرصوداً غير مسموح به.

(ج) يجب أن تتم جميع العمليات من موقع محطة واحدة. يُسمح بالتشغيل عن بُعد إذا كان الموقع الفعلي لجميع أجهزة الإرسال وأجهزة الاستقبال والهوائيات في موقع محطة واحدة. يجب أن تمتلك المحطة التي يتم تشغيلها عن بُعد لجميع تراخيص

المحطة وترخيص المشغل وقيود الفئة. يجب أن تكون علامة النداء المستخدمة واحدة صادرة أو مصرح بها من قبل الهيئة التنظيمية لموقع المحطة.

(ح) غير مسموح بأجهزة الاستقبال البعيدة خارج موقع المحطة.

(خ) يُسمح بإشارة واحدة فقط على النطاق في أي وقت. عند وجود جهازي إرسال أو أكثر على نفس النطاق ، يجب استخدام جهاز لمنع أكثر من إشارة في وقت واحد.

(د) لا يُسمح بالتناوب CQs على ترددين أو أكثر على نفس النطاق.

(ذ) يجب إنجاز جميع طلبات الاتصال والردود على الإتصالات ونسخ رموز النداء وعمليات التبادل خلال فترة المسابقة باستخدام النمط والترددات الخاصة بالمسابقة.

(ر) لا يُسمح بتصحيح رموز النداء المسجلة والتبادلات بعد المسابقة باستخدام أي قاعدة بيانات أو تسجيلات أو بريد إلكتروني أو طرق أخرى لتأكيد QSOs.

(ز) يجب أن تكون إشارات النداء التي تم تسجيلها ماثلة لتلك التي تم تبادلها عبر الهواء من قبل المشتركين أثناء الإتصال.

(س) بالنسبة لمحطات منطقة الاتحاد الدولي للاتصالات 1: لا يُسمح بالإرسال على نطاق 40 مترًا ، أعلى من 7200 كيلوهرتز خلال عطلة نهاية الأسبوع لمسابقة SSB (الصوتي).

(ش) بالنسبة لمحطات منطقة الاتحاد الدولي للاتصالات 1: لا يُسمح بالإرسال دون 1810 كيلوهرتز خلال عطلات نهاية الأسبوع للمسابقة.

11. تعليمات لتقديم سجلات: مطلوب تقديم السجلات إلكترونيًا لجميع المشاركين

(أ) يجب ان يبين السَّجِل المعلومات التالية لكل الإتصال: التوقيت الصحيح بالتوقيت العالمي، والتردد (أو النطاق)، رمز النداء، التبادل المرسل، التبادل المستقبل. من دون تسجيل جميع المعلومات المطلوبة، يصنّف السَّجِل على انه "سجل تثبتت" CHECKLOG. يجب أن يتم تسجيل الاتصالات فور اكتمالها. يجب أن تقدم المحطات التي تتنافس على جوائز العالم والقارة والولايات المتحدة الأمريكية ترددات دقيقة لجميع الاتصالات في السجل.

(ب) يُطلب من المشاركين على نطاق واحد ان يشمل السَّجِل جميع الاتصالات التي تمت خلال فترة المُسابقة، ولو على نطاقات أخرى. وسوف يؤخذ بعين الاعتبار الاتصالات التي تم اجرائها على النطاق المحدد في رأس سجل Cabrillo، لأغراض التسجيل. وسيتم تصنيف سجلات الاتصالات التي تتم على نطاق واحد فقط كمشاركة فئة "النطاق الواحد."

(ت) يُعتبر شكل ملف CABRILLO النموذج للسجلات. للحصول على تعليمات مفصلة عن تعبئة رأس ملف CABRILLO، راجع <www.cqwp.com/cabrillo.htm>. في حالة الفشل في ملء رأس ملف CABRILLO بشكل صحيح يمكن ان ينجّر عنه تصنيف مشاركتك في الفئة الخاطئة أو تصنيفها كسجل CHECKLOG. ملاحظة: يجب أن تشير محطات الولايات المتحدة إلى الموقع من حيث كانت تعمل في رأس ملف CABRILLO (على سبيل المثال، الموقع : OH). راجع القاعدة 6 (ت) 4 للحصول على إرشادات حول رأس CABRILLO لفئة موزع متعدد الإرسال.

(ث) الإيداع في الويب هو الطريقة الواحدة لتقديم السَّجِل. تحميل السجلات على الويب متاحة على <www.cqwp.com/logcheck>. وسوف يتم تأكيد جميع السجلات الواردة عن طريق البريد الإلكتروني. ويمكن الاطلاع على قائمة السجلات الواردة على <www.cqwp.com>.

(ج) إرشادات للسجلات الإلكترونية غير CABRILLO: إذا لم تكن قادراً على تقديم سجل في شكل ملف CABRILLO، يُرجى الاتصال بمدير المسابقة للحصول على المساعدة لتقديم شكل آخر.

(ح) تأكيد المشاركة: سيتم تأكيد جميع السجلات المستلمة عبر البريد الإلكتروني. يمكن العثور على قائمة بالسجلات المستلمة على <www.cqwp.com>.

12. الموعد النهائي للسجلات:

(أ) يجب إرسال جميع المشاركات في غضون خمسة (5) أيام بعد نهاية المسابقة: سجلات SSB في موعد لا يتجاوز 2359 حسب التوقيت العالمي 2 أبريل 2021، وسجلات CW في موعد لا يتجاوز 2359 حسب التوقيت العالمي 4 يونيو 2021. ستؤدي إعادة إرسال المشاركة بعد الموعد النهائي إلى اعتباره سجل متأخر.

(ب) يمكن طلب تمديد عن طريق البريد الإلكتروني إلى <Director@cqwp.com>. يجب أن يذكر الطلب سبباً مشروعاً ويجب استلامه قبل الموعد النهائي للتسجيل. يتم منح الامتدادات فقط بعد التأكد من قبل مدير المسابقة. قد يتم إدراج السجلات المقدمة بعد الموعد النهائي في النتائج، ولكنها غير مؤهلة للحصول على الجوائز.

13. التحكيم:

لجنة المسابقة CQ WPX هي المسؤولة عن التحقق من مشاركات المسابقة والفصل فيها. يتوقع من المشاركين اتباع القواعد وأفضل ممارسات راديو الهواة. قد يؤدي انتهاك قواعد المسابقة أو السلوك غير الرياضي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية من قبل اللجنة.

(أ) السلوك غير الرياضي: تشمل الأمثلة على السلوك غير الرياضي، على سبيل المثال لا الحصر:

1. ترتيب أو تأكيد أي إتصالات أثناء المسابقة باستخدام أي وسيلة راديو غير هواة مثل الهواتف أو الإنترنت أو الرسائل الفورية أو غرف الدردشة أو VoIP أو الوسائط الاجتماعية أو مواقع الويب.

2. الإرسال من قبل المشارك على ترددات خارج حدود الترخيص.

3. تغيير الأوقات في السجل لتلبية تغيير النطاق أو قواعد وقت الإيقاف.

4. الحصول على الفضل في حالات الإتصالات الكثيرة التي لا يمكن التحقق منها أو المضاعفات التي لا يمكن التحقق منها.

5. إشارات ذات نطاق ترددي عالي (على سبيل المثال، ترشيح، نقرات) أو توافقيات على نطاقات أخرى.

6. تشغيل المحطات التي تقوم بأكثر من 3 إتصالات دون إرسال إشارة النداء الخاصة بهم.

(ب) الإجراءات التأديبية: في حالة حدوث مخالفة، يخضع المشارك للاستبعاد حسب تقدير اللجنة.

1. عدم الأهلية: سيتم إدراج المشاركة في نهاية النتائج المنشورة ولن تكون مؤهلة للحصول على جائزة.

2. سيتم إرسال الإخطار بإجراءات اللجنة عن طريق البريد الإلكتروني إلى العنوان المقدم مع تقديم السجل. لدى المشارك خمسة أيام لاستئناف القرار أمام مدير المسابقة. بعد ذلك الوقت يكون القرار نهائياً.

3. يجوز للمشارك سحب السجل المقدم لأي سبب خلال 30 يوماً من الموعد النهائي للتسجيل. اتصل بمدير المسابقة للحصول على التعليمات.

4. تحتفظ اللجنة بالحق في تغيير فئة أي إدخال بناءً على فحص السجل أو أي معلومات أخرى.

(ت) تدقيق السجل: يتم فحص جميع السجلات باستخدام برامج مخصصة وحكم بشري.

1. تتم إزالة الإتصالات المكررة بدون عقوبة إضافية.

2. تتم إزالة الإتصالات التي تم استلامها بشكل غير صحيح دون أي عقوبة إضافية.

3. تتم إزالة أخطاء رموز النداء أو رموز النداء غير الموجودة في السجل الآخر ويتم فرض غرامة تبلغ ضعف قيمة نقاط الإتصال هذه.

4. تتم إزالة الإتصالات التي لا تستوفي قواعد تغيير النطاق لإدخالات متعددة المشغلين بدون عقوبة إضافية.

14. إعلان:

من خلال تقديم سجل مسابقة CQ WPX ، وبالنظر إلى جهود لجنة مسابقة CQ WPX لمراجعة وتقييم هذا السجل ، يوافق المشارك دون قيد أو شرط وبشكل نهائي على أنه: (1) قرأ وفهم قواعد المسابقة و يوافق على الالتزام بها ، (2) يعمل وفقاً لجميع القواعد واللوائح التي تتعلق براديو الهواة لموقع المحطة ، (3) يوافق على أن إدخال السجل قد يكون مفتوحاً للجمهور ، و (4) يوافق على إصدار حالات عدم الأهلية و قرارات اللجنة الأخرى رسمية ونهائية. إذا كان المشارك غير راغب أو غير قادر على الموافقة على كل ما سبق ، يجب على المشارك عدم تقديم المشاركة أو تقديم المشاركة كـ Checklog فقط.

يمكن إرسال الأسئلة المتعلقة بمسابقة CQ WPX عبر البريد الإلكتروني إلى مدير مسابقة CQ WPX على director@cqwp.com

ترجم من قبل أشرف شعبان 3V/KF5EYY